



Plana: Supporto 3M +viti

14613

Plana / Supporti / Per scatole rettangolari

Supporto 3M +viti

Supporto 3 moduli, con viti, per scatole 3 moduli

Stato prodotto

3 - Prod. gestito


Q.tà minima ordine


200 NR


Video

• Spot Plana

Disegni







Vista ingombri

Vista posteriore

Vista 3D





Potrebbe interessarti anche









21613.C - Protezione supporto 3M Eikon/Arké/Plana

07935 - Vite 19mm per fissaggio supporto

07937 - Vite 35mm per fissaggio supporto

07939 - Vite 50mm per fissaggio supporto

Dati tecnici

- Gruppo: gamme di interruttori/connettori per imp
- Classe: supporto per moduli di switch domestici
- Esecuzione: incassato
- Tipo di montaggio: fissaggio con vite
- Tipo di montaggio degli insert: davanti
- Direzione di montaggio: orizzontale e verticale
- Numero dei moduli in orizzonta: 3
 Numero dei moduli in verticale: 1
- Con scatola da incasso: No

- Con viti: Sì
- Adatto per montaggio in scatol: No
- Adatto per installazione a inc: Sì
- Adatto per scatola di canale s: No
- Adatto per canale da incasso p: No
- Adatto per montaggio su guida: No
- Materiale: plastica
- Qualità del materiale: materiale termoplastico

Marchi

- 01. Marchio IMQ Italia (download)
- 15. Marchio CCC Cina (download)
- 29. Marchio QCERT Colombia (download)

- 37. Marcatura Marocco
- 96. Esperto elettrotecnico (download)

Imballi



Codice 8007352108219 **Otà** 1 NR

Dim. 11,8x7,4x2,2 [cm] **Peso** 23,53 [g]



Codice 8007352147263 **Qtà** 10 NR

Dim. 11,8x7,46x15,2 [cm] **Peso** 237,87 [g]



 Codice
 8007352147270

 Qtà
 200 NR

 Dim.
 38x34x24 [cm]

 Peso
 5.303,33 [g]



 Codice
 8007352263413

 Qtà
 6.400 NR

 Dim.
 80x120x127 [cm]

 Peso
 175.000 [g]

Legal

Vimar si riserva il diritto di modificare in ogni momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti riportati.L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato con l'osservanza delle disposizioni regolanti l'installazione del materiale elettrico in vigore nel paese dove i prodotti sono installati.Per le condizioni di utilizzo delle informazioni presenti sulla scheda prodotto vedere condizioni di utilizzo.